

>



Artikelnummer: 40101200

Junsi iCharger Kombiset 4010 Duo und Chargery Power S1200

Hersteller: -

Sehr geehrter Kunde, sehr oft wird zu schnell bestellt, so dass benötigtes Zubehör vergessen wird und nachbestellt werden muss. Lassen Sie sich also bitte etwas Zeit bei einer Bestellung, um Unkosten und Ärger zu ersparen. Kombiset iCharger 4010 Duo und Chargery S1200 Bitte beachten Sie! Zwei JST-XH Balancerplatten mit Kabel werden mitgeliefert, falls Sie Akkus mit anderem Anschluss laden möchten, benötigen Sie weitere passende Balancerplatten mit Kabeln. Hier bestellen Für den Synchronmodus brauchen Sie zwei weitere Verbindungskabel, die ebenfalls unter Zubehör zu finden sind. Technische Daten iCharger 4010 Duo:

Eingangsspannung: 9V - 50 V DC Eingangsstrom Grenze:

65A Ladeleistung (Synchron): Max. 2000W ab 34.5V

Ladeleistung: Max. 2 x 1000W ab 34.5V Ladeleistung: Max.

ein Ausgang 1400W bei 23.5V Ladeleistung: Max. 680W bei

12V Ladestrom: von 0.05A - 40A pro Ausgang einstellbar

Ladestrom: von 0.05A - 70A (Synchronmodus) einstellbar

Entladeleistung: Max. 200W Synchronmodus

Entladeleistung: 130W (wenn an einem Ausgang entladen

wird) Entladeleistung: 100W (wenn an beiden Ausgängen

entladen wird) Entladestrom: Von 0.05A - 70A einstellbar

Externe Hochstromentladung: 3000W/1600W

Synchron/Asynchron Integrierter Balancer: Für bis zu 2 x

10S Lixx Akkus NiCd/NiMH Akkus bis 25 Zellen iCharger

4010 Duo unterstützt Reflexladung Bleibatterien bis 18 Zellen

2 - 36V Balancer Ausgleichstrom: 1.2A pro Ausgang und

Zelle Balancer Ausgleichstrom: 2.4A im

Synchronmodus Balancer Ausgänge abgesichert gegen

Verpolung Sehr präziser Balancer: je nach Einstellung bis auf

1 mV genau Speicher: Intern und MicroSDHC Karte (Im Shop

erhältlich) Hier bestellen Kühlung: 2 mal

Temperatureregelter Lüfter (Leise) Abmessung: 210mm x

140mm x 80 mm Gewicht: 1500 g Technische Daten

Chargery S1200: Eingang von 90 bis 265V AC Mit 3

Ausgängen regelbar von ca. 12V - 24V DC Gesamtleistung

1200W Ausgangsstrom 50A Drei temperatureregelte Lüfter

Zwei Displays zur Anzeige von Spannung und Stromstärke

Wirkungsgrad 94% Maße T. B. L. 290 x 145 x 70mm mit

Füße 80mm Gewicht 2300g Lieferumfang entnehmen Sie

bitte den Beschreibungen der einzelnen Geräte.

Achtung: *Bitte unbedingt die deutsche Anleitung lesen bevor

Sie die Geräte benutzen! *Um das Set liefern zu können,

müssen beide einzelnen Geräte auf Lager sein! *Das

Ladegerät ist ausschließlich für den Modellbaubereich

bestimmt, für gewerbliche Nutzung ist es nicht geeignet!

*Auf dem Bildschirm und dem Tastaturfeld ist eine Schutzfolie

angebracht, die zerkratzt sein darf. Eine verkratzte Folie stellt

keinen Reklamationsgrund dar! *Sie benötigen noch 2

Bananenstecker für das Anschlusskabel zum Netzteil hin, der

EC5 Stecker für das 4010 Duo ist bereits vorhanden!

>

*Unsere Ladegeräte sind aus neuester Produktion mit neuester Software! *Unser am Gerät angebrachtes Garantiesiegel darf nicht beschädigt oder entfernt werden, weiterhin darf das Gerät nicht geöffnet oder äußerlich verändert werden, da sonst die Garantie erlischt! *Die elektronische Seriennummer aller Ladegeräte wird beim Verkauf erfasst!

Preis: 570.00EUR

in die Datenbank aufgenommen am Dienstag, 05. Februar 2013