



Artikelnummer: 208
 Junsii iCharger 208B

Hersteller: Junsii

Deutsche Anleitung als Link, bekommen Sie mit Bestellbestätigungsmail. Aktuellste Firmware 3.14, nur für Kunden die bei uns kaufen, per Mail. TEST iCharger 208BTreiber Wichtige und hilfreiche Hinweise ---> Laden mehrerer Akkus in

Reihe===== Sehr geehrter Kunde, sehr oft wird zu schnell bestellt, so dass benötigtes Zubehör vergessen wird und nachbestellt werden muss. Lassen Sie sich also bitte etwas Zeit bei einer Bestellung, um Unkosten und Ärger zu ersparen. Junsii iCharger 208B Das 208B ist mit einem sehr genauen Balancer ausgestattet (<10mV) ausgestattet, ein USB-Anschluss für Auswertungen am PC und zum Updaten der Firmware ist ebenfalls integriert. Sehr einfache und verständliche Bedienung: Das Ladegerät lädt vollautomatisch und besitzt eine variable Ladestrombegrenzung in mA-Schritten. Die Ladezeit ist begrenzt und es besteht die Möglichkeit der Temperaturüberwachung des Akkus durch einen Temperatursensor. Bitte beachten Sie! Um LiPo Akkus mit anderen Anschlüssen zu laden, benötigen Sie unbedingt eine zum jeweiligen Balanceranschluss passende Balancerplatine mit Verbindungskabel. Technische Daten: Eingangsspannung: 4.5 ? 32 V DC Ladeleistung: Max. 350W bei 18V Ladestrom: Von 0.05 ? 20A einstellbar Entladeleistung: Max. 30W Entladestrom: Von 0.05 ? 20A einstellbar bei Rückspeisung Integrierte Balancer: Für bis zu 8S Lixx Akku Integrierter Balancer: Für bis zu 8S Lixx Akkus Laden LiFePo Akkus bis 10 Zellen ohne Balancer NiCd/NiMH Akkus bis 25 Zellen Bleibatterien bis 18 Zellen (2 - 36V) Balancer Ausgleichstrom: Max. 350mA pro Zelle Sehr präziser Balancer: <10mV Speicherplätze: Für 10 Akkus Schnelllademodus: Für alle Akkus auch Lixx 16 Mbit Speicher für Ladeaufzeichnung Kühlung: Temperaturregelter Lüfter Abmessung: 143mm x 97mm x 26mm Gewicht: 420g Extra Eigenschaften: LiPo Einlagerungsmodus, Zellenspannung 3.85V Regeneratives Entladen (Strom-Rückspeisung) Externes Entladen 600W 30V 20A Kann Styropor schneiden Kann E-Motoren einlaufen Messen des Innenwiderstands bis 8 Zellen Firmware-Update über USB-Anschluss Lieferumfang: Ladegerät iCharger 208B USB-Kabel Temperatursensor Ein Paar Krokodilklemmen Ladekabel für Bleibatterien Installations-CD mit Software und Betriebsanleitung Achtung: *Bitte unbedingt die deutsche Anleitung lesen, bevor Sie das Ladegerät benutzen! *Das Ladegerät ist ausschließlich für den Modellbaubereich bestimmt, für gewerbliche Nutzung ist es nicht geeignet! *Auf dem Bildschirm und dem Tastaturfeld ist eine Schutzfolie angebracht, die zerkratzt sein darf. Eine zerkratzte Folie stellt keinen Reklamationsgrund dar! *Unsere Ladegeräte sind aus

>

neuester Produktion mit neuester Software! *Unser am Gerät angebrachtes Garantiesiegel darf nicht beschädigt oder entfernt werden, weiterhin darf das Gerät nicht geöffnet oder äußerlich verändert werden, da sonst die Garantie erlischt!
*Die elektronische Seriennummer aller Ladegeräte wird beim Verkauf erfasst!

Preis: 170.00EUR

in die Datenbank aufgenommen am Donnerstag, 19. November 2009